MURR ELEKTRONIK
stay connected

**MPOT**


Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 positions,

Potentiomètre 270°
1 kΩ
Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin
Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V DC. Le branchement s'effectue par des bornes à vis.

## Lien vers le produit

### Illustration








Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371227 |
| ECLASS-6.1 | 27371227 |
| ECLASS-7.0 | 27371227 |
| ECLASS-8.0 | 27371227 |
| ECLASS-9.0 | 27371227 |
| ECLASS-10.1 | 27371227 |
| ECLASS-11.1 | 27371227 |
| ECLASS-12.0 | 27371227 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ETIM-5.0 | EC001027 |
| GTIN | 4048879041690 |
| Numéro du tarif douanier | 85334010 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques techniques \| Caractéristiques électriques** | |
| Puissance max. | 1 W |
| Linéarité | ±3 % |
| Résistance | 1 kΩ |
| Tolérance de résistance | 20 % |
| **Caractéristiques électriques \| Entrée** | |
| Puissance dissipée max. | 0,25 W |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | geschnappt |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur | 75 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 65 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 60 °C |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr